

מתג זעיר SW3 - קונפיגורציה

מצב ON	מצב OFF	Sw.
3.1 OFF, 3.2 ON : 2 מהירויות	3.1 OFF, 3.2 OFF : 3 מהירויות	SW3.1
3.1 ON, 3.2 ON : מפוח 0-10V	3.1 ON, 3.2 OFF : מהירות אחת	SW3.2
ללא משאבת חום	עם משאבת חום	SW3.3
משאבת חום פועלת בקירור	משאבת חום פועלת בחימום	SW3.4
עם מש' חום - עם ג.ח 2 ו-3	עם מש' חום - ללא ג.ח 2 ו-3	SW3.5
עם מש' חום - מפוח לא פועל בחימום	עם מש' חום - מפוח פועל בחימום	SW3.6
ללא השהיית מדחס	עם השהיית מדחס	SW3.7
לא בשימוש - תמיד OFF		SW3.8
BACnet	MODBUS	SW3.8

מתג זעיר SW2 - קונפיגורציה

מצב ON	מצב OFF	Sw.
לא בשימוש - תמיד OFF	לא בשימוש - תמיד OFF	SW2.1
לא בשימוש - תמיד OFF	לא בשימוש - תמיד OFF	SW2.2
לא בשימוש - תמיד OFF	לא בשימוש - תמיד OFF	SW2.3
**Master/Slave: Master	**Master/Slave: Slave	SW2.4

**Master/Slave : SW3.8 תמיד במצב OFF (Modbus)
לכל יח' - Master או Slave חייבת להיות כתובת בתקשורת ייחודית. MAC Addr.
ערכי מצב פעולה, מצב עבודה, מהירות מפוח, טמפרטורה רצויה, פעולת מפוח
לפי דרישה - מתעדכנים כל 60 שניות בהתאם למצב ה-Master

מתג זעיר SW4 - נגד סוף קו

מצב OFF	מצב ON	Sw.
נגד סוף קו לא מחובר	נגד סוף קו מחובר	SW4.1
לא בשימוש		SW4.2

תקלות והתראות

דולק קבוע	מהבהב	LED
-	רגש T1 לא מחובר או מקוצר (כל היציאות עוברות ל-OFF)	AL1
רגש T2 לא מחובר או מקוצר	התראת מגע יבש DI1	AL2
רגש T3 לא מחובר או מקוצר (בתנאי ש SW2.3 = ON)	התראת רגש נוכחות - מגע סגור (אין גילוי)	AL3

